



BOSCH





Technologia bliżej nas

Skrócony przewodnik wyboru paneli sterowania B Series i G Series

www.boschsecurity.com

Bezpieczeństwo, na którym
możesz polegać







Panele sterowania

		B Series		G Series	
Numer modelu		B5512	B6512	B8512G	B9512G
					
Integracja		Wideo w sieci IP, BIS, BVMS	Wideo w sieci IP, kontrola dostępu, BIS, BVMS	Wideo w sieci IP, kontrola dostępu, BIS, BVMS	Wideo w sieci IP, kontrola dostępu, BIS, BVMS
Funkcje zaawansowane	Uzbrajanie obszarów	Ochrona obwodowa + wnętrze	Ochrona obwodowa + wnętrze	Ochrona obwodowa + wnętrze	Ochrona obwodowa + wnętrze
	Łączenie wielu obszarów	■	■	■	■
	Ponowne uzbrojenie obszaru	■	■	■	■
	Opóźnienie monitorowania	■	■	■	■
	Podwójna autoryzacja	■	■	■	■
	Wczesna zasadzka	■	■	■	■
	Reguła 2 osób	■	■	■	■
Komunikacja	Opcje	IP*, sieć komórkowa, PSTN	IP*, sieć komórkowa, PSTN	IP*, sieć komórkowa, PSTN	IP*, sieć komórkowa, PSTN
	Formaty	Identyfikatora kontaktu, Modem4, Conettix	Identyfikatora kontaktu, Modem4, Conettix	Identyfikatora kontaktu, Modem4, Conettix	Identyfikatora kontaktu, Modem4, Conettix
IP	Porty wbudowane	Sieć Ethernet, USB	Sieć Ethernet, USB	Sieć Ethernet, USB	Sieć Ethernet, USB
	Conettix	■	■	■	■
	Obsługa DNS	■	■	■	■
	IPv4/IPv6	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
	Szyfrowanie	AES 256 bitów	AES 256 bitów	AES 256 bitów	AES 256 bitów
	Konfiguracja AutoIP	■	■	■	■
	Universal Plug and Play	■	■	■	■
Metody programowania		RPS przez IP lub USB, klawiatura	RPS przez IP lub USB, klawiatura	RPS przez IP lub USB, klawiatura	RPS przez IP lub USB, klawiatura
Łatwość obsługi	Aplikacja mobilna	■	■	■	■
	Obsługa w dwóch językach	angielski, francuski, hiszpański, portugalski, włoski, polski, grecki, węgierski, chiński	angielski, francuski, hiszpański, portugalski, włoski, polski, grecki, węgierski, chiński	angielski, francuski, hiszpański, portugalski, włoski, polski, grecki, węgierski, chiński	angielski, francuski, hiszpański, portugalski, włoski, polski, grecki, węgierski, chiński
	Niestandardowy tekst na klawiaturze	■	■	■	■
	Pomoc kontekstowa na ekranie	■	■	■	■
	Uprozczone menu	■	■	■	■
Powiadomienia		E-mail, SMS	E-mail, SMS	E-mail, SMS	E-mail, SMS
Zabezpieczenie hasłem	Poziomy uprawnień	14	14	14	14
	Nazwy użytkowników	32 znaki	32 znaki	32 znaki	32 znaki
Obsługa bezprzewodowa		RADION	RADION	RADION	RADION
Pojemność	Strefy	4	6	8	32
	Funkcje indywidualne	4	6	8	32
	Drzwi	–	4	8	32
	Kamery sieciowe	4	6	8	16
	Zdarzenia dziennika	1024	1024	2,048	10,192
	Wyjścia (na płycie/rozszerzone)	3/40	3/88	3/96	3/596
	Profile punktu	20	20	31	64
	Punkty (wszystkie/przewodowe/bezprzewodowa)	48/40/40	96/84/88	99/88/91	599/512/504
	Harmonogramy	5	10	40	80
	Klawiatury nadzorowane	8	12	16	32
	Użytkownicy	50 + serwis	100 + serwis	500 + serwis	2000 + serwis
Certyfikaty		UL, CSFM, ULC, CE, CCC	UL, CSFM, ULC, CE, CCC	UL, ULC, CSFM, CE, CCC	UL, ULC, CSFM, CE, CCC

■ Dostępne – Niedostępne * Wbudowane

UWAGA: Dostępność funkcji i usług może się różnić w zależności od kraju lub regionu. Nie wszystkie funkcje są dostępne we wszystkich językach.






Klawiatury

Typ	Systemy sygnalizacji włamania				Systemy przeciwpożarowe		
	Tekst	Tekst z przyciskami funkcyjnymi	Ekran dotykowy	Ekran dotykowy	Kombinacja Włamanie i pożar	Pożar	
Numer modelu	B915 / B915i	B920	B942B	B942W	B925F	B926F	
							
Przyciski funkcyjne	Włamanie	■	–	–	■	–	
	Pożar	–	–	–	■	■	
Ekran	Typ	2 wiersze, 18 znaków	2 wiersze, 32 znaki	Tekst i ikony	Tekst i ikony	2 wiersze, 32 znaki	2 wiersze, 32 znaki
	Obsługa w dwóch językach	■	■	■	■	■	■
	Języki	angielski, francuski, hiszpański, portugalski, włoski, polski, grecki, węgierski, chiński	angielski, francuski, hiszpański, portugalski, włoski, węgierski	angielski, francuski, hiszpański, portugalski, włoski, polski, grecki, węgierski, chiński	angielski, francuski, hiszpański, portugalski, włoski, polski, grecki, węgierski, chiński	angielski, francuski, hiszpański, portugalski, włoski, węgierski	angielski, francuski, hiszpański, portugalski, włoski, węgierski
Pomoc ekranowa		–	■	■	■	–	–
Wskaźniki	Wszystko włączone	■	■	■	■	■	■
	Częściowo włączony	■	■	■	■	■	–
	Gotowe	■	■	■	■	■	■
	Trouble (Problem)	■	■	■	■	■	■
	Zasilanie	■	■	■	■	■	■
	Alarm gazowy	■	■	■	■	■	■
	Alarm pożarowy	–	–	–	–	■	■
	Alarm wyciszony	–	–	–	–	■	■
	Błąd nadzoru	–	–	–	–	■	■
Czytnik zbliżeniowy	Sygnaly dźwiękowe	■	■	■	■	■	■
	Czytnik zbliżeniowy	–	–	■	■	–	–
	Wejścia/wyjścia	–/–	–/–	4/1	4/1	–/–	–/–
Dane techniczne	Wymiary	5,5" x 4,7" x 1" (139 x 118 x 23 mm)	6,2" x 4,7" x 1" (158 x 120 x 26 mm)	6,2" x 4,7" x 0,65" (158 x 120 x 16,5 mm)	6,2" x 4,7" x 0,65" (158 x 120 x 16,5 mm)	6,2" x 4,7" x 1" (158 x 120 x 26 mm)	6,2" x 4,7" x 1" (158 x 120 x 26 mm)
	Typ złącza	Magistrala SDI2	Magistrala SDI2	Magistrala SDI2	Magistrala SDI2	Magistrala SDI2	Magistrala SDI2

■ Dostępne – Niedostępne

UWAGA: Dostępność funkcji i usług może się różnić w zależności od kraju lub regionu. Nie wszystkie funkcje są dostępne we wszystkich językach.

Moduły komunikacyjne

Opis materiału		PTSN (pojedyncza linia telefoniczna)	Dwukierunkowa łączność komórkowa*	Dwukierunkowa łączność komórkowa*	Zdalny interfejs komórkowy	Ethernet (dwukierunkowa łączność IP)
Numer modelu		B430	B442 G Series	B443	B450	B426
						
IP	Obsługiwane protokoły	–	Conettix	Conettix, Modem 4	Conettix	Conettix
	Szyfrowanie	–	AES 256 bitów	AES 256 bitów	AES 256 bitów	AES 256 bitów
Ekran	Blokada odtwarzania/zastępowania	–	■	■	■	■
	Odporność na ataki typu DoS	–	■	■	■	■
Komórkowe	Komunikacja	–	GPRS	3G/4G GPRS, EDGE, UMTS, HSPA+	–	–
	Sieć	–	Verizon	–	–	–
Typ złącza	Panel	Plug-in	Plug-in	Plug-in	SDI lub SDI2	SDI lub SDI2
	Ścieżka komunikacji	RJ-45	Antena dookólna	Antena dookólna	Przez moduł plug-in	RJ-45 (Cat5 lub wyższa)
Powiadomienia	E-mail	–	■	–	■**	–
	SMS	–	■	■	■**	–
	Aplikacja Remote Security Control	–	■	■	■**	■
Programowanie	Zdalne sterowanie przez telefon z wybieraniem tonowym	■	–	–	■**	■
Diagnostyka	Diody LED	–	■	■	■	■
	Zaawansowana diagnostyka klawiatury	–	■	–	■	■
Kompatybilność panelu	B Series	■	■	■	■	■
	G Series	■	■	■	■	■
	GV4	–	■ (z B450)	■ (z B450)	■	■
Certyfikaty		UL, ULC, CSFM, FDNY-CoA, CE, ANATEL	FCC, UL, ULC, CE, ANATEL	UL, ULC, PTCRB, CE, FDNY-CoA, Rogers	NIST, FCC, UL, ULC, PTCRB, CE, ANATEL, SIA, CSFM, FDNY CoA	FCC, UL, ULC, CSFM, FDNY-CoA

■ Dostępne – Niedostępne

UWAGA: Dostępność funkcji i usług może się różnić w zależności od kraju lub regionu. Nie wszystkie funkcje są dostępne we wszystkich językach.

Panele sterowania B Series i G Series do systemów sygnalizacji włamania

B6512/B5512/B4512/B3512



B6512/B5512



B9512G/B8512G

Klawiatury



B942
Ekran dotykowy



B942W
Ekran dotykowy



**B915/
B915i**
Tekst



B920
Tekst z przyciskami funkcyjnymi

Rozszerzenie we/wy



B208
Moduł 8-wyjściowy



B308
Moduł 8-wyjściowy

Obudowy



B8103
Duża obudowa



D8108A
Obudowa odporna na akty wandalizmu



B10
Średnia obudowa

Zasilanie*



B520
Zasilanie pomocnicze



D126
Akumulator 7 Ah



D135A
Moduł odłączania przy niskim poziomie akumulatora



D1640
Transformator



DE-45-18
Transformator z wtyczką europejską



D122/D122L
Wiązka przewodów akumulatora

*W poszczególnych krajach mogą obowiązywać różne warianty

Pożar w obiekcie mieszkalnym



D125B
Moduł inicjujący klasy Dual B



B201
2-przewodowa pętla zasilania



F220/F220-B6R
Czujka dymu z podstawą

Akcesoria



D137
Wspornik montażowy



ICP-EZTS
Uniwersalne zabezpieczenie sabotażowe




D138
Wspornik montażowy



B12
Płyta montażowa do D8103 i D8108A

Komunikatory



B430
Telefon (PSTN)



B450
Zdalny interfejs komórkowy



B442
GPRS komórkowe



B426
Ethernet SDI lub SDI2



B443
Komórkowa (Wymagana karta SIM + HSPA)

Programowanie



D5500CU
RPS



D5500CU-LITE
RPS Lite


Portal usług instalatorów (dostępny we wszystkich językach)



B99
Kabel USB

Czujki przewodowe

Professional Series



ISC-PPR1-W16
PIR
16 x 21 m

Montaż sufitowy



DS936
Płaska konstrukcja PIR
360° x 7 m



DS939
PIR, wysoka wydajność
360° x 21 m

Blue Line Gen2



ISC-BPR2-W12
PIR
12 x 12 m



ISC-BPR2-WP12
PIR, niewrażliwy na aktywność zwierząt domowych
12 x 12 m



ISC-BPQ2-W12
Quad PIR
12 x 12 m

Żądanie zamknięcia



DS160



DS161



DS150i



DS151i

Zbicie szyby



DS1101i



DS1102i



DS1103i



DS1108i

Integracja

Wideo w sieci IP



Dowolna kamera sieciowa Bosch

Akcesoria

Odbiorniki Conettix



D6100IPv6
Brama komunikacyjna/Conettix, CPU v.61.10.00



D6600
Brama komunikacyjna/Conettix, CPU v.01.10.00

Bezprzewodowe

RADION




B810
Odbiornik bezprzewodowy




RFRP
Bezprzewodowy wzmacniacz




RFGB
Czujka stłuczenia szkła



RFDW-SM
Styk do montażu powierzchniowego



RFDW-RM
Styk do montażu wpuszczanego




RFUN
Nadajnik uniwersalny



RFSM
Czujka dymu



RFPB-SB
RFPB-TB
Przyciski napadowe



RFBT
Czujka ostatniego banknotu



RFKF-TBS
RFKF-FBS
Piloty uzbrajania/rozbrajania

Kompletną listę produktów można znaleźć na stronie www.boschsecurity.com.

Kontrola dostępu (B6512, B8512G i B9512G)

Moduł



B901
Moduł dostępowy

Klawiatury



D8229
klawiatura



ARD-AYCF64
Klawiatura EM



ARD-AYCE65B
Klawiatura EM, odporna na akty wandalizmu



ARD-AYZ12
Czytnik dalekiego zasięgu EM

Czytniki



ARD-FPBEP-OC
ARD-FPBEPHP-OC
Biometryczne



D8223
D8224
D8225
HID Prox



ARD-SER40-WI Lectus
ARD-SER10-WI bezpieczny
ARD-SERK40-WI iCLASS,
ARD-SER90-WI Wiegand



ARD-AYH12
Uchwyt EM RFID



ARD-AYJ12
EM RFID



ARD-AYQ12
EM, odporność na akty wandalizmu
RFID



ARD-AYK12
Mini EM
RFID

Aplikacje mobilne



Remote Security Control
Aplikacja mobilna

Uwagi

Tradycja jakości i innowacji

Od ponad 125 lat marka Bosch kojarzy się nieodmiennie z jakością i niezawodnością. Bosch to światowy dostawca innowacyjnych technologii wspartych najwyższą jakością serwisu i obsługi klienta. Dział Bosch Security Systems oferuje wyjątkowo szeroki zakres produktów i systemów zabezpieczeń, komunikacyjnych oraz nagłaśniających, wykorzystywanych codziennie na całym świecie w tak różnorodnych zastosowaniach, jak obiekty rządowe, użyteczności publicznej, mieszkalne, a także firmy i placówki edukacyjne.

Bosch Security Systems B.V.

Torenallee 49

5617 BA Eindhoven

Telefon: +31-40-2577200

Więcej informacji można znaleźć
na stronie www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems

2018 Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian