

LBB 3222/04 Interpreter Desk

www.boschsecurity.com



BOSCH
Invented for life



- ▶ Menampung 6 saluran bahasa berbeda termasuk bahasa asli audiens
- ▶ Tombol pra-pemilih saluran masuk meniadakan keharusan melusuri secara manual semua saluran bahasa yang tersedia
- ▶ Peralihan cepat antara bahasa audiens dan set saluran di pemilih saluran mengurangi peluang kesalahan operator
- ▶ Fungsi penautan saluran elektronik mencegah juru bahasa di ruang yang berbeda menggunakan saluran output yang sama

Fungsi

- Loudspeaker built in
- 12 meja juru bahasa bisa dihubungkan secara loop-through di dalam dan/atau antar ruang juru bahasa
- Hingga tiga meja juru bahasa bisa dihadirkan per ruang
- Fungsi pengaktifan auto relay memungkinkan juru bahasa menyediakan bahasa auto relay (OR2) untuk alih bahasa relay
- Fungsi penonaktifan saluran B memungkinkan juru bahasa menonaktifkan saluran B sambil memastikan meja tetap terhubung dengan saluran A

Kontrol dan Indikator

- Mikrofon yang dipasang di batang yang fleksibel, lengkap dengan cincin lampu yang bersinar saat mikrofon diaktifkan
- Volume headphone, kontrol treble, dan bass
- Tombol pemilih saluran A-B dengan indikator pilihan saluran
- Enam tombol pilih saluran-B keluar dengan indikator pilih saluran
- Indikator 'OR2' (auto relay) keluar
- Indikator 'Saluran terpakai' untuk menunjukkan saluran mana yang digunakan oleh juru bahasa lain
- Tombol 'diam' mikrofon

- Tombol pengaktif mikrofon dengan indikator status LED
- Tombol pilih dengan indikator LED untuk geser cepat antara bahasa asli audiens dan set saluran di pemilih saluran
- Indikator 'OR2' (auto relay) saluran masuk untuk menunjukkan bahwa bahasa asli audiens telah diganti oleh saluran alih bahasa transfer, saat fasilitas auto-relay beroperasi
- Pemilih saluran bahasa untuk pemantauan headphone
- Tombol panggil (suara) untuk menyediakan komunikasi dua arah antara juru bahasa dan pimpinan/operator
- Tombol pesan keluar
- Indikator pesan masuk
- Sakelar melingkar untuk mengatur saluran keluar melalui output A

Interkoneksi

- Kabel 3 m (10 kaki) berujung konektor sub tipe-D 25-pin
- Soket sub tipe-D 25-pin untuk koneksi loop-through
- Konektor headphone jack stereo 6,3 mm (0,25 in)
- Soket tipe DIN 180° 15-kutub untuk koneksi headset juru bahasa dengan mikrofon, ditambah sakelar untuk mendinginkan mikrofon bawaan
- Soket bantu (pesan) untuk fungsi pesan meja

Sertifikasi dan Persetujuan

Wilayah	Sertifikasi
Eropa	CE

Spesifikasi Teknis

Kelistrikan

Respons frekuensi	125 Hz (-10 dB) s/d 12.5 kHz (-2 dB)
Rating tekanan suara ekuivalen karena derau inheren	< 32 dB
Distorsi harmonis total pada beban berlebih	< 5%
Peredaman percakapan silang	> 66 dB

Mekanis

Pemasangan	Pemasangan di permukaan meja atauimbang
Dimensi (T x L x P)	20-58 x 250 x 189 mm (0,79-2,28 x 9,84 x 7,44 in)
Bobot	1,75 kg (3,85 lb)
Warna	abu-abu terang

Informasi Pemesanan

LBB 3222/04 Interpreter Desk

Meja alih-bahasa yang menampung 6 macam saluran bahasa, termasuk bahasa asli.

Nomor Pesanan **LBB3222/04**

Diwakili oleh:

© Bosch Security Systems 2014 | Data dapat mengalami perubahan tanpa pemberitahuan
1850511883 | id, V4, 26. Mei 2014