

PLM-WCP Nástěnný ovládací panel systému PLENA matrix

www.boschsecurity.cz



BOSCH
Stvořeno pro život



- ▶ Kapacitní dotykové ovládání
- ▶ Výběr zdroje
- ▶ Regulátor hlasitosti
- ▶ Napájení z jednotky PLM-8M8
- ▶ Průchozí zapojení pro propojení buď s více nástěnnými ovládacími panely nebo stanicemi hlasatele

Nástěnný ovládací panel systému PLENA matrix PLM-WCP je příslušenstvím osmikanálového DSP maticového směšovače systému PLENA matrix PLM-8M8, které má jako každé dobré příslušenství estetický design. Za skvělým vzhledem a elegantním designem se ale skrývá robustní a výkonný produkt. Instalace nemůže být snazší. Napájení je zajištěno prostřednictvím standardního kabelu CAT 5 z jednotky PLM-8M8. Jednotka komunikuje prostřednictvím protokolu RS485. To znamená, že lze více jednotek PLM-WCP propojit do řetězce se stanicí hlasatele pro 8 zón PLM-8CS, čímž se zkrátí trasy kabelů a doba instalace.

Funkce

Ovládací prvky a indikátory

Jednotka je vybavena kapacitními dotykovými ovládacími prvky a bílými diodami LED poskytujícími elegantní vzhled a dojem jednotky. Tlačítko výběru jednoduše přepíná mezi 4 možnými výběry. K dispozici je možnost vypnutí a 2 konfigurace a během instalace lze v zadní části jednotky nastavit dvoupolohový mikropřepínač, aby se provedl výběr

oblasti: A) 4 mikrofonních/linkových vstupů, aby bylo možné každý smíchat individuálně v zóně nebo B) 3 samostatné přepínatelné zdroje hudby.

Označení

Označení jednotky nemůže být snazší. Jednoduše použijte počítačové grafické uživatelské rozhraní k vytištění štítků. Text je bílý na černém pozadí, takže je uchován estetický vzhled jednotky.

Certifikáty a osvědčení

Bezpečnost	V souladu s normou EN 60065
Emise EMC	V souladu s normou EN 55103-1
Odolnost EMC	V souladu s normou EN 55103-2

Oblast	Certifikace
Evropa	CE

Poznámky k instalaci/konfiguraci

Průchozí zapojení

Stanice hlasatele pro 8 zón PLM-WCP i PLM-8CS 8 lze zapojit sériově (do řetězce), čímž se sníží počet tras kabelů, které je nutno vytvořit během instalace. Obě tyto jednotky jsou napájeny osmikanálovým DSP maticovým směšovačem PLM-8M8 prostřednictvím stejného kabelu CAT 5.

Instalační držák

Jednotka je určena k povrchové montáži a dodává se s držákem pro připevnění ke stěně a svorkami jednotky do držáku. Jednotka je vybavena 3 možnostmi vstupu kabelu pro co nejsnazší instalaci.

Zahrnuté díly

Množství	Součásti
1	PLM-WCP Nástěnný ovládací panel
1	Instalační držák
1	Bezpečnostní dokumentace

Technické specifikace

Elektrické hodnoty

Napájení (poskytuje směšovač PLM-8M8)	
Rozsah napětí	30 až 50 V DC
Spotřeba energie	0,5 W
Konektory	2×
Průchozí zapojení RS485	RJ45

Mechanické hodnoty

Rozměry základny (v × š × h)	130 × 100 × 30 mm
Montáž	Držák pro povrchovou montáž
Barva	Dopravní černá (RAL 9017) Stříbrná (RAL 9006)
Hmotnost	Přibližně 0,13 kg

Prostředí

Provozní teplota	-10 °C až +45 °C
Skladovací teplota	-40 °C až +70 °C
Relativní vlhkost	< 95 %

Informace o objednání

PLM-WCP Nástěnný ovládací panel systému PLENA matrix

Nástěnný ovládací panel, 8 zón.

Číslo objednávky **PLM-WCP**

Zastoupeno společností:

Czech Republic

Bosch Security Systems s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/35
140 00 Praha 4,
Česká Republika
Tel.: +420 261 300 244
Fax: +420 261 300 249
cz.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.cz