

# Plena All-in-One-Wandbedienfeld

www.boschsecurity.de



**BOSCH**  
Technik fürs Leben



- ▶ Fernbedienung für das Plena All-in-One-Gerät PLN-6AIO240
- ▶ Weiterleitung von Hintergrundmusik und Lautstärkeregelung
- ▶ Fernauswahl von vier Eingängen für Musikquellen
- ▶ Remoteeingang Mikrofon-/Line
- ▶ Stromversorgung über das Plena All-in-One-Gerät

Das Plena Wandbedienfeld PLN-4S6Z dient der Steuerung der Quellenauswahl, der Zonenauswahl und der Lautstärke des Plena All-in-One-Geräts PLN-6AIO240 von einem entfernten Standort aus und erlaubt den Anschluss eines Mikrofons oder einer Musikquelle.

## Systemübersicht

Das Wandbedienfeld wird unter Verwendung eines standardmäßigen Cat-5 Kabels mit dem Plena All-in-One-Gerät PLN-6AIO240 verbunden. Die maximale Kabellänge beträgt 600 m. Die Tasten am Wandbedienfeld haben dieselbe Funktion wie die entsprechenden Tasten an der Frontseite des All-in-One-Geräts. Design und Farbe des Wandbedienfelds passen sich unauffällig in jede Umgebung ein. Die Geräte sind auf einfache Installation, einfache Bedienung und Zuverlässigkeit ausgelegt.

## Funktionsbeschreibung

**Ferngesteuerte Zonen- und Musikquellensteuerung**  
Sechs Zonen und vier Musikeingangsquellen können von einem entfernten Standort aus ausgewählt werden. Nach dem Drücken der Enable-Taste können

direkt über die Front des Wandbedienfelds die Musikauswahl und die Master-Lautstärke ferngesteuert werden.

### Anzeigen

Der EIN-Status jeder Zone und ausgewählten Musikquelle wird durch eine LED angezeigt.

### Anschlüsse und Einstellungen

Das Wandbedienfeld lässt sich einfach und schnell über ein Cat-5 Kabel und RJ45-Stecker mit dem Plena All-in-One-Gerät verbinden. Eine Konfiguration ist nicht nötig.

### Bedienelemente und Anzeigen

#### Vorderseite:

- Auswahltasten für sechs Zonen mit Sammelruf
- Taste für Auswahl der Musikquelle
- Master-Lautstärkereglern
- Enable-Taste
- Pegelregelung für lokalen Audioeingang

#### Anschlüsse

- XLR-Buchse für Mikrofon
- 3,5-mm-Stereoanschluss für Musikquelle
- RJ45-Anschluss (in Wandbedienfeld)

**Zertifikate und Zulassungen**

Sicherheit	IEC/EN 60065
EMV	EN 55103-1 EN 55103-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Umgebung	EN 50581
USA	UL 60065 FCC Teil 15B
KAN	CSA C22.2.60065
China	CCC
AUS/NZL	C-Tick

Region	Zertifizierung
Europa	CE

**Planungshinweise****Fernbedienung**

Das Wandbedienfeld kann mithilfe der Bohrungen an der Montagehalterung auf der Rückseite an einer Wand oder einer ebenen Fläche befestigt werden. Die Stromversorgung erfolgt über das Plena All-in-One-Gerät, mit dem es über ein bis zu 600 m langes Cat-5 Kabel verbunden werden kann. Es ist keine Konfiguration erforderlich.

**Lieferumfang**

Menge	Komponente
1	All-in-One-Wandbediengerät
1 m	Cat-5-Kabel mit RJ45-Stecker

**Technische Daten****Elektrische Daten**

Stromversorgung	
Spannungsbereich	24 VDC, vom angeschlossenen Verstärker geliefert
Stromaufnahme (typisch)	< 50 mA
Anschluss	1 x RJ45-Buchse (in Wandbedienfeld)

**Mechanische Daten**

Abmessungen (H x B x T)	115 x 115 x 70 mm
Gewicht	ca. 0,6 kg

**Umgebungsbedingungen**

Betriebstemperatur	-10 °C bis 45 °C
Lagertemperatur	-40 °C bis +70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	<95 % (nicht kondensierend)

**Bestellinformationen****Plena All-in-One-Wandbedienfeld**

Kabelgebundene Fernbedienung für das Plena All-in-One-Gerät mit lokalen Audioeingängen.

Bestellnummer **PLN-4S6Z**

**Represented by:**

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5 und 7  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
de.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.de

**Weitere Produktinformationen:**  
Bosch Sicherheitssysteme STDE  
Werner-Heisenberg-Strasse 16  
34123 Kassel  
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08  
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399  
Einbruch/Brand/Access: -500/-199  
de.securitysystems@bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:**  
TeleAlarm SA - Bosch Group  
Rue du Pont 23  
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds  
Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
Telefon +41 32 327 25 40  
Telefax +41 32 327 25 41  
ch.securitysystems@bosch.com  
www.telealarm.ch