

# RADION speciális

www.boschsecurity.hu



**BOSCH**  
Életre tervezve



A Bosch RADION vezeték nélküli megoldásai rugalmasságot és kivételes elemélettartamot garantálnak a megbízható működés és a kiemelkedő minőség biztosítása érdekében. A fejlett diagnosztika és többretű eszközbeállítási lehetőségek a telepítést és a karbantartást egyszerűvé és költséghatékonyá teszik. Perifériák egész választékával rendelkezve a RADION gyakorlatilag bármilyen felhasználási igényhez megfelelő rugalmassággal képes alkalmazkodni.

## Rendszeráttekintés

RADION specialy egy rádiófrekvenciás (RF), vezeték nélküli bankjegycsapda, amely rejtett védelmet biztosít pénzügyi és kereskedelmi létesítmények számára. A téglalap alakú burkolattal rendelkező bankjegycsapdát úgy alakították ki, hogy el lehessen rejteni a pénztárgépben és a fiókokban. A RADION speciális bankjegycsapda a rablási kísérletek és hasonló események során érzékeli, ha eltávolítják a bankjegyet a fedélmechanizmus alól, és néma pánikriasztási jelet küld.



- ▶ Érzékeli a bankjegy eltávolítását és néma pánikriasztási jelet küld
- ▶ Akár öt éves üzemképesség mindössze egyetlen, a felhasználó által cserélhető AAA méretű lítiumelem alkalmazásával
- ▶ A karcsú profilú kivitelnek köszönhetően a legtöbb pénztárgépfiókba kiválóan illeszkedik
- ▶ Csúszó, önzáró burkolat az egyszerű telepítés érdekében
- ▶ Az elem alacsony töltésszintjére, a fedél megsértésére, illetve a felfogatási felületről való eltávolításra irányuló szabotázsfelügyelet

## Főbb funkciók

### Felügyelet

Az elemtöltésszint és az eszköz felügyelet alatt vannak. A felügyelet hozzájárul a megbízható működéshez és a nem érzékelt üzemkimaradás elleni védelem biztosításához, amit a védelmi területről való nem várt eltávolítás okoz. A felügyelet a végfelhasználó sérülése, extrém hőmérsékleti értékek és egyéb hasonló esemény során is megvalósul.

### Szabotázserzékelés

A bankjegycsapda szabotázserzékelési funkcióit arra tervezték, hogy a készülék pénztárgépből vagy pénzkazettából való erőszakos eltávolításakor riasztási jelet küldjenek.

### Automatikusan záródó burkolat

A csúszó, automatikusan záródó burkolat elrejtethető a pénztárgép fiókjában, hiszen kicsi és fekete színű.

**Karcsú profil**

A bankjegycsapda kialakításának köszönhetően illeszkedik a pénztárgép fiókjának bankjegyeknek fenntartott retesébe a könnyű elrejtetőség érdekében. A csapdamechanizmus a legtöbb papírpénzhez megfelel.

**Tanúsítványok és engedélyek**

Régió	Tanúsítvány
US	UL 636 – Pánikriasztási egységek és rendszerek

Régió	Tanúsítvány
Ausztrália	RCM [RFBT]
Egyesült Államok	UL
	UL 636 - Holdup Alarm Units and Systems
	FCC Part 15 Security/Remote Control Transmitter 433.42 MHz [433.42 MHz]
Kanada	IC 1249A-RWSSFT [-A model numbers]
Brazília	ANATEL 3568-13-1855 [RFBT-A]

**Tartozékok**

Mennyiség	Alkatrész
1	Bankjegycsapda
1	Lítiumelem (AAA)
1	Hardver eszközcsoomag
1	Telepítési útmutató

**Műszaki specifikációk****Tulajdonságok**

Méret	48.8 mm x 154.1 mm x 23.6 mm (1.92 in x 6.06 in x 0.93 in)
Szabotázsérzékelés:	Egy szabotázskezelési jelet bocsát ki, ha az egységet eltávolítják az alaplapjáról vagy a szerelési felületről.

**Tápellátás**

Tápellátás/feszültség:	1,5 V DC lítium (AAA)
Elem típusa:	AAA
Elem élettartama:	Akár 5 év
Frekvencia:	433,42 MHz

**A környezettel szembeni elvárások**

Hőmérséklet:	Üzemi hőmérséklet: -10°C és +49°C között (+14°F és +120°F között) Csak UL: 0°C és +49°C között (+32°F és +120°F között) Csak az EN 50130-5 szabvány II. osztálya esetén: -10°C és 40°C között (+14°F és +104°F között)
Környezet	Megfelel az EN50130-5 szabvány II. osztályának
Relatív páratartalom:	Max. 93%-ig, ha nincs kondenzáció
Alkalmazhatóság:	Beltéri használatra

**Kompatibilitás**

Vevőkészülékek	B810 vezeték nélküli vevőegység (csak az RFBT-A-val kompatibilis)
----------------	---

**Rendelési információ****RFBT-A (433,42 MHz)**

Észak- és Dél-Amerikában történő használatra.  
Rendelésszám **RFBT-A**

**RFBT (433,42 MHz)**

Európában, Afrikában és Ausztráliában történő használatra.  
Rendelésszám **RFBT**

**RFBT-CHI (433,42 MHz)**

Kizárólag Kínában történő használatra.  
Rendelésszám **RFBT-CHI**

**Képviseelő:**

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com